

Souffleur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

DUB362PT4

5 Ah (4 batteries)

Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

Souffleur à batterie 2 x 18V (36V) très puissant
Bouton de blocage pour un travail en continu Equipé d'un tube télescopique en 3 positions Variateur de vitesse (6 positions) Témoins de niveau de charge des batteries



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	11 400 - 21 500 min ⁻¹
Vitesse maximum de l'air	54 m/s
Force de soufflage	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Volume d'air	13,4 m ³ /min
Utilisation continue Batterie 18V / 2.0 AH	5 - 33 min
Utilisation continue Batterie 18V / 4.0 AH	10 - 61 min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	12 - 75 min
Ceinture à l'épaule	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	93,5 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	79,1 dB(A)

Code EAN 0088381872249

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

197888-8

Buse d'extension



197889-6

Buse plate



456957-7

Embout d'extension



456958-5

Buse plate



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (4x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



196933-6

Chargeur rapide 2 batteries Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

455915-0

Embout télescopique pour souffleur



456957-7

Embout d'extension



456958-5

Buse plate

