


### LES + PRODUIT

- Batterie de secours avec convertisseur Pure Sinus 230V
- Permet d'alimenter en électricité ou de recharger les batteries des appareils et outils électroportatifs ainsi que smartphones et tablettes en USB
- Écran de contrôle multifonctions : état de la batterie et temps restant et temps de charge
- Structure compacte avec poignée basculante et plastique renforcée
- Batterie Lithium : pas de décharge sans utilisation
- Alternative complémentaire aux groupes électrogènes
- Se recharge sur prise secteur, allume-cigare et panneau solaire



### IDÉALE POUR



RECHARGE D'OUTILS ÉLECTROPORTATIFS



SOIRÉES EN EXTÉRIEUR



LOISIRS OUTDOOR



ALIMENTATION DE SECOURS

### CARACTÉRISTIQUES

Puissance maxi (Convertisseur AC)	<b>1000W</b>
Puissance continue (Convertisseur AC)	<b>500W</b>
Capacité de la batterie	<b>400W/h</b>
Type de batterie	Lithium 18650
Nombre cycle charge/décharge à 80%	+500

### ÉQUIPEMENT

Prise 230V 50Hz NF 2P	x 1
Prises USB	1x USB-C 60W + 3x USB 3.0A
Sortie 12V DC	1x allume cigare
Chargeur induction intégré	10W


Écran digital de contrôle	% d'état de la batterie Temps restant d'utilisation Temps restant pour fin de charge
---------------------------	--

Lampe de lecture intégrée LED	1W / 200 lumens
Chargeur AC/DC 230V	100W
Temps de recharge complet sur secteur 230V	4H
Temps de recharge allume-cigare 12V	6h45
Temps de recharge panneau solaire 80W	4H


### DONNÉES DE GESTION

Référence	429100
EAN code	3283494291001
Poids net/brut	6 / 7 Kg
Dimensions du packaging	280 x 230 x 240 mm
Palettisation	30pcs
Fabrication	Chine

### AUTONOMIE




7H12




7 CHARGES




35 CHARGES




2H15 (+AUTONOMIE FROID)




7H12




2H25 (+AUTONOMIE FROID)



5 CHARGES



18H00



50MIN



2H



1H26

Données indicatives. Se reporter à la plaque d'informaton de l'appareil électrique pour connaître sa consommation exacte.