FICHE PRODUIT
SMART+ WIFI PLUG EU

SMART+ Plug | Prise connectée pour contrôler les appareils électriques conventionnels grâce à la technologie Wi-Fi, appairable avec la télécommande LEDVANCE Remote Controller

Zones d'application

– Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles

Avantages du produit

– Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
– Permet l'allumage à distance de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
– Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
– Surveille la consommation d'énergie des appareils connectés et suit la consommation d'énergie

Caractéristiques du produit

– Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 9.0)
– Contrôlable via enceinte vocale : Google Assistant ou Amazon Alexa
– Puissance de commutation élevée : jusqu'à 2300 W / 10 A
– Protocole réseau : WiFi
– Compteur d'énergie
– Planification

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	230 V
Fréquence de fonctionnement	50 Hz
Fréquence du réseau	50 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	97,00 g
Longueur	80,0 mm
Largeur	49 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	49 mm
Hauteur	59 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	59 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	50000
Durée de vie	25000 h

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique
Matériau de fermeture	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-10…+35 °C

CAPACITÉS

Technologie LIGHTIFY	Google Assistant / Amazon Alexa

CERTIFICATS ET NORMES

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Normes	CE
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi

Conseils de sécurité

– Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
– Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
– N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.
– À connecter à un disjoncteur automatique (pour max.10 A)

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Guide d'installation détaillée	SMART WIFI PLUG EU
PDF	Déclarations de conformité	WiFi PLUG EU

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075522800	Etui carton fermé 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	142.00 g	0.46 dm^3
4058075617803	Etui carton fermé 3	104 mm x 190 mm x 86 mm	463.00 g	1.70 dm^3
4058075522817	Carton de regroupement 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	641.00 g	2.63 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.